

Parameterliste /

Parameter list

(B6)

Raimann



Hersteller / Manufacturer	: KEB	Vorschubmotor:	NORD
Typ / Type	: KEB: 09.B6.A3A-9900	Getriebe 1,5KW	
Artikelnr. / Article number	: 922977		935502
Leistung / Supply	: 1,5 KW		0,75 KW
Spannung / Voltage	: 400 - 480V		230V/400V

VarioRip_BV

T 43.1

Vorschub / Feed 5 - 35 m

CP	Parameter	Einstellbereich / Adjust. Range	Auflösung / Resolution	Werkseinstellung / Factory setting	Raimanneinstellung / Raimann setting
0	Passworteingabe / Password input	0...9999	1	-	-
1	Istfrequenzanzeige / Actual frequency display	-400...400	0,0125 Hz	0	-
2	Sollfrequenzanzeige / Set frequenz display	-400...400	0,0125 Hz	0	-
3	Umrichter Status / Inverter status	0...255	1	0	-
4	Scheinstrom / Apparent current	0...6553,5	0,1 A	0 A	-
5	Scheinstrom, Spitzenwert / Apparent current, peak value	0...6553,5	0,1 A	0	-
6	Auslastung / Utilization	0...65535	1%	0	-
7	Zwischenkreisspannung / DC link voltage	0...1000	1 V	0	-
8	ZK-Spannung, Spitzenwert / DC link voltage, peak value	0...1000	1 V	0	-
9	Ausgangsspannung / Output voltage	0...778	1 V	0	-
10	Minimalfrequenz / Minimal frequency	0...400	0,0125 Hz	0	13 Hz
11	Maximalfrequenz / Maximal frequency	0...400	0,0125 Hz	70	83 Hz
12	Beschleunigungszeit / Acceleration time	0,00...300,00	0,01 s	5	1
13	Deceleration time (-0,01=CP.12)	-0,01...300,00	0,01 s	5	0,5
14	S-Kurvenzeit / S-curve time	off; 0,01...5,00	0,01 s	off	-
15	Boost	0,0...25,5	0,1%	LTK	-
16	Eckfrequenz / Rated frequency	0...400	0,125 Hz	50	87
17	Spannungsstabilisierung Voltage stabilization	0...649, off	1 V	off	-
18	Schaltfrequenz / Switchching frequency	0...LTK	1	LTK	-
19	Festfrequenz 1 / Fixed frequency 1	-400...400	0,0125 Hz	5	15 Hz
20	Festfrequenz 2 / Fixed frequency 2	-400...400	0,0125 Hz	50	-
21	Festfrequenz 3 / Fixed frequency 3	-400...400	0,0125 Hz	70	-
22	DC-Bremsung Modus / DC-braking mode	0...9	1	7	-
23	DC-Bremsung Zeit / DC-braking Time	0,00...100,00	0,01 s	10	-
24	max. Rampenstrom / Max. ramp current	0...200	1%	140	-

Parameterliste /

Parameter list

(B6)

Raimann



WEINIG
GRUPPE

Hersteller / Manufacturer	: KEB	Vorschubmotor:	NORD
Typ / Type	: KEB: 09.B6.A3A-9900	Getriebe 1,5KW	
Artikelnr. / Article number	: 922977		935502
Leistung / Supply	: 1,5 KW		0,75 KW
Spannung / Voltage	: 400 - 480V		230V/400V

VarioRip_BV

T 43.1

Vorschub / Feed 5 - 35 m

CP	Parameter	Einstellbereich / Adjust. Range	Auflösung / Resolution	Werkseinstellung / Factory setting	Raimanneinstellung / Raimann setting
25	max. Konstantstrom / Max. constant current	0...200	1%	200:off	-
26	Drehzahlsuche Bedingung / Speed search condition	0...15	1	8	-
27	Motorschutz, Reaktion / Motor protection, response	0...6	1	6	-
28	Motorschutz, Modus / Motor protection, mode	0...1	1	1	-
29	Motor protection, rated current	0,0...370,0	0,1 A	LTK	-
30	Analogausgang, Funktion / Analog output, function	0...26	1	2	-
31	Analogausgang, Verstärkung / Analog output, amplification	-20,00...20,00	0,01	1	-
32	Transistorausgang, Funktion / Transistor output, function	0...80	1	20	-
33	Relaisausgang, Funktion / Relay output, function	0...80	1	4	-
34	Relaisausgang, Schaltpegel / Relay output, switchching level	±30000,00	0,01	100,00	-
35	Sollwertauswahl	0...2	1	0	-
36	Reaktion auf ext. Übertemp. / Response of ext. Overtempe.	0...7	1	7	-

Version : KEB_B6_400V_1,5KW_0,75KW_5_35m_Nord_V4.0_DE